



## 頻道調變器( Modulator)



### 特性:

輸出功率大,可增長傳輸距離減少線上放大器數量.

PLL鎖相功能,長久使用頻率不飄移.

自動頻道記憶,斷電後自動恢復.

具聲音調變功能,可遠距傳送聲音.

鋁擠型外殼,散熱快耐撞擊,適合戶外使用.

項目 / 型號	CS — 700RS
頻道範圍	55-550MHz
頻道數	82CH
影像系統	NTSC or PAL
影像輸入 / THD	1Vp-p
雜訊比( C / N比)	63dB
輸出功率	115 dB $\mu$ V
衰減調整	無
頻率響應	$\pm$ 1db
影像數入準位	0.5 ~ 1.5 Vp-p
音頻傳輸穩定度	4.5 MHz $\pm$ 3KHz
輸出阻抗	影像: 75 $\Omega$ , 聲音: 10K $\Omega$
頻率精確度	PLL Crystal Stabilized $\pm$ 5KHz
頻道顯示	2位數字; 供電後自動復歸設定狀態
接 口	RCA - 聲音輸入, RCA - 影像輸入, RF載頻輸出, DC輸入及輸出
頻道設定	按鍵選擇設定
電源需求	DC12V / 250mA
溫度範圍	操作溫度: -10-50 $^{\circ}$ C 儲存溫度: -10-70 $^{\circ}$ C
尺 吋	130mm(L)*95mm(W)*25mm(H)
重 量	240公克